作成日 Date: 2025/5/24

## Miniatur IoT Door Unit model-1 Frimware ECHONET Lite仕様書 Miniatur IoT Door Unit model-1 Frimware ECHONET Lite specification document

クラス名	電気錠		オブジェクトコード	0x026F01
Class name			Object Code	000201 01

プロパティ名 Property name	EPCコード EPC Code	アクセスルール Access rule	サービス搭載状況 Service loading status			状変時アクセス	備考
			Set	Get	INF	Access upon state change	Remark
動作状態 Operation status	0x80	Set/Get	0	0	0	0	
設置場所 Installation location	0x81	Get	_	0	1	-	
規格Version情報 Standard version information	0x82	Get	_	0	-	_	
識別番号 Identification number	0x83	Get	_	0	_	_	
異常状態 Fault status	0x88	Get	_	0	1	_	
メーカーコード Member ID/Manufacturer code	0x8A	Get	_	0		_	
状変アナウンスプロパティマップ Status change announcement property map	0x9D	Get	_	0	_	_	
Setプロパティマップ Set property map	0x9E	Get	_	0		_	
Getプロパティマップ Get property map	0x9F	Get	_	0	_	-	
施錠設定1 Lock setting 1	0xE0	Get	_	0	0	0	センシングのみ Sensing only
扉開閉状態 Door open/close status	0xE3	Get	_	0	0	0	扉の開け閉め Opening and closing of doors

## 注意事項 Precautions

電気的に鍵をかけることはできません。付属の鍵を用いて施錠/開錠の操作をしてください。

It cannot be locked electrically. Please use the provided key to lock/unlock the unit.